

種類



操作方法

項目	ボタン	説明
1. 点滅モード		点灯モードから、点滅モードに切り替わります。5種類のパターンが搭載されています。
2. 速度・輝度モード		速度：点滅モードの場合、SPEEDボタンを押すごとに、速度を調節 輝度：点灯モードの場合、BRIGHTボタンを押すごとに、輝度を調節
3. 点灯モード		点滅モードから、点灯モードに切り替わります。常時点灯します

仕様一覧

入力電源	DC12V
最大負荷電流	10A
最大消費電力	120W
出力信号	+,- (単色) ※4INの場合配線は端から"赤(+),NC,黒(-),NC" (下記参照)
機能	5パターン点滅&輝度調整&速度調整 オートメモライジング (主電源をOFF後、停止パターンを記憶しON時に再生)
本体寸法	長さ45mm × 幅15mm × 厚み5mm (本体部)
ケーブル長さ	本体両側ケーブル 約8.5cm
重量	最大15g
製造国	CHINA
同梱品	3キーミニ単色コントローラー/電源側DCジャック&テープ側4ピン(CON-3SIN-2)に限り 4PINオスオスコネクタ (1個)